

Birdcage Element

For 7Mhz Full Size Inverted V Antenna

このバードケージ・エレメントは、既存の 7Mhz 帯フルサイズダイポールのエレメントから交換調整することにより、今までのアンテナエレメントと比較して見かけ上のエレメント径が太くなる為に、実用範囲が非常に広帯域なアンテナに仕上がる高性能アンテナエレメントです。7 Mhz 帯の 200Khz の幅を上から下までチューニング作業無しに直ぐに ON AIR 可能となります。

他にはないこだわりの空中線としてご使用ください。

(*参考データ 7Mhz 帯の 200Khz 幅内では SWR1:1.2 以内に収まっています)

- ① ワイヤーは、オーバースリーブを通した後バラン等の固定具に通し再度オーバースリーブに通しかしめ固定する。

注意 ショートリングのスパンの狭い方がバラン側です。

バランにはなるべく最短のワイヤー長で接続して下さい。

- ③ ワイヤーは、リーズロックを通した後に、ステアロープの碍子等に通し再度リーズロックに通す。

- ② ワイヤー先端に、丸型圧着端子をかしめて取り付ける。

出荷時片側エレメント長：約 11,100 mm

(ケージ長 : 約 8,450 mm)

(ケージΦ : 60Φ)

付属品

- ・取扱説明書
- ・エレメント本体 × 2
- ・オーバースリーブ × 2
- ・丸型圧着端子 × 2
- ・リーズロック × 2
- ・圧着スリーブ × 2

- ④ ある程度調整が追い込めたら、ワイヤー先端に圧着スリーブをかしめ付ける。

*手作品ですので、キズ・汚れ・フラックスによる白い粉・ムラ等がある場合がございます。

*ショートリングに無理な力を加えないようにしてください。

*周囲の環境により値を保証するものではありません。

*本製品には万全を期してはおりますが、本品による事故けが等の発生につきましては自己責任でお願い申し上げます。

640-8390

和歌山県和歌山市有本 31-1

鎌田敏生 (JO3VTJ)

fil-b-t.k@good.zaq.jp

090-3700-4601